



Technische Daten Ledvance LED Röhre T8 Smart+ WiFi (EM/Mains) Ultra Output 18W 2300lm - 827-865 Abstimmbares Weiß | 120cm - Ersatz Für 36W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 244782 |
| EAN | 4058075626232 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellernname | SMARTWFL LEDTUBE T8EM 1200 18W 865TWLEDV |
| Menge in der Originalverpackung | 10 |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--|
| Technologie | LED |
| Ersetzt (Watt) | 36 |
| Watt | 18 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Sockel | G13 |
| Drehbar | Nein |
| Farbcode | 827 Extra Warmweiß, 865 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einstellbares Weiß |
| Lichtstrom (Lumen) | 2300 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 127 |

| | |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED T8 Röhre |
| Sensortyp | Kein Sensor |

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|--|
| Inklusive LED Starter | Ja |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
| Vorschaltgerät | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
| LED Tube Output | Standard Output |
| Gehäuse | Glas |
| Product Serie | Smart+ |

Masse

| | |
|------------------|-------|
| Länge | 120cm |
| Länge (mm) | 1200 |
| Durchmesser (mm) | 26 |

Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**
-  **effiziente LEDs**

